

BSR Valigia Batteria Lithium LifeP04

ATTENZIONE: LEGGERE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO (Da leggere **assolutamente prima del primo utilizzo)**

PRIMA CARICA:

Grazie per l'acquisto. *(Avete appena acquistato una batteria BSR e ve ne siamo grati).*

La vostra batteria vi è stata consegnata con una carica del 30 % circa per questioni di sicurezza durante il trasporto.

Vi raccomandiamo prima del primo utilizzo, di procedere ad un ciclo di carica completo. VEDI PROCEDURA DI UTILIZZO DEL CARICA BATTERIA IN QUESTO MANUALE .

Per fare questo potete lasciare la batteria in carica per una notte intera. Il carica batteria è regolato e si fermerà automaticamente quando la batteria arriverà al 100%.

Caricare la batteria sempre fino a che il LED del caricabatteria passa da ROSSO a VERDE

UTILIZZO DURANTE LA STAGIONE :

L'indicatore di carica vi darà un valore sull'autonomia che vi rimane per l'utilizzo. Diversamente, quando spenta (cioè non collegata al motore) , l'indicazione sull'autonomia può essere errata. Per questo consigliamo:

- **E' consigliabile ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo** (la vostra batteria non subirà conseguenze, al contrario il litio LifeP04 ha un effetto di memoria inversa grazie al quale aumenterete il numero di cicli carico-scarico)
- **E' invece essenziale ricaricare completamente la batteria entro le 24** ore successive all'utilizzo se il valore indicato è inferiore al 50% al fine di preservare l'integrità delle celle LifeP04

STOCCAGGIO IN INVERNO:

Si raccomanda di riporre la batteria ed il caricatore in un luogo asciutto e ventilato durante l'inverno al 50% della sua capacità se il periodo di inattività è superiore ad un mese. Se invece la batteria rimane inutilizzata per più di 6 mesi, effettuate una carica completa ogni 2 mesi per evitare una scarica eccessiva. Una batteria avrà tendenza a scaricarsi più velocemente al 30% invece che al 90%.

Precauzioni di utilizzo :

Si raccomanda di assicurare la valigia fissandola alla barca, per evitare colpi a ripetizione e quindi di rovinare i connettori e l'indicatore di carica. Sulle valigie 12 e 24V consegnate nella versione standard con carica batteria non impermeabile, è preferibile non installare il caricatore sulla barca e quindi di effettuare la ricarica a casa. Esiste un carica batteria impermeabile opzionale. I connettori della vostra valigia, quando sono collegati, sono impermeabili IP67 per il motore e IP69 per la sonda, rendono quindi sicuro l'utilizzo della vostra batteria al litio. É importante seguire bene le indicazioni di montaggio riportate. Se l'attacco del motore fa fatica ad entrare nella presa della batteria potete utilizzare il prodotto WD40 su uno straccio per pulire la presa e togliere le impurità. Quest'ultima raccomandazione è consigliata solo quando la vostra presa si inserisce sotto sforzo.



BSR

Batteries Services & Régénération



TYPE	24v 100Ah – 2560Wh	Tension de votre batterie
N°SERIE	MW91165	Ampérage
TYPE BSR	LIFE P04 – 8Cells	Watt-heure
DATE	24/08/2020	Technologie et nombre de cellule à l'intérieur de la valise
		Date de production



WWW.BSR-FRANCE.COM

TIPO: 24V -> TENSIONE DELLA VOSTRA BATTERIE 100Ah -> amperaggio – 2560Wh -> watt-ora

N° SERIE MW91165

MODELLO BSR: LIFE P04 – 8CELLS-> tecnologia e numero di celle all'interno della valigia

Data di produzione: 24/08/2020

BSR AFFICHEUR V2

INDICATEUR DE DÉCHARGE

BATTERIE BSR GÉNÉRATION 2



NE PAS APPUYER SUR
LES FLÈCHES*

BSR DISPLAY V2

INDICATORE DI STATO (SOLO VER VISIONE-NON PROGRAMMABILE)

BATTERIE BSR 2° GENERAZIONE

NON PREMERE SULLE FRECCIE

- 1) Percentuale (%) della capacità della batteria
- 2) Capacità restante in Ampere/Ora (AH)
- 3) Livello di batteria
- 4) Conto alla rovescia tempo di utilizzo oppure tempo di ricarica restante
- 5) Tensione in Volt
- 6) Consumo in Ampere
- 7) Consumo in Watts

ATTENZIONE :

Attendere sempre la fine della ricarica (passaggio della spia verde sul caricatore) per una ricarica completa.

La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento e con qualsiasi livello di scarica.

RACCOMANDAZIONI E UTILIZZO DEL CARICA BATTERIA:

Caricare esclusivamente con il carica batteria consegnato insieme alla batteria durante l'acquisto.

raccomandiamo inoltre di non utilizzare il caricatore per un altro tipo di batterie al litio, in quanto settate per caricare batterie LifePO4.

È obbligatorio seguire i seguenti step nell'ordine indicato per iniziare la carica della vostra batteria:

- 1) Collegare prima il carica batteria alla presa corrente (220 VAC) per attivare la sicurezza: la spia verde del carica batteria si accende
- 2) Collegare la presa del carica batteria alla batteria rispettando il senso corretto di inserzione: la spia rossa si accende indicando che la vostra batteria si sta caricando
- 3) A carica ultimata la spia rossa diventerà verde per indicare che la carica è finita
- 4) Staccare la spina dalla 220vac e scollegare la batteria.



Buon utilizzo e grazie per la vostra fiducia, gli Staff BSR & KD